

ZONA 1/22



IS RSM1.1

El micrófono y altavoz remoto inalámbrico permite el uso profesional de pulsar para hablar a través de Bluetooth. Además, el IS-RSM1.1 también se puede usar como altavoz. El IS-RSM1.1 se complementa con un botón SOS.

► Por favor diríjase a nuestro sitio web para encontrar información más detallada y un listado de accesorios compatibles ► i.safe MOBILE e i.safe MOBILE logo son marcas registradas de i.safe MOBILE GmbH. Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todas las otras marcas y copyrights son de la propiedad de sus respectivos dueños. ► © 2018 by i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados | Exceptuando errores de impresión, erratas y modificaciones | 1013MD02REV00_ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Certificación ATEX:
EX-zone
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 3D Ex ic IIIB T135°C
Dc IP54



Certificación IECEX:
EX-zone 1/22
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ic IIIB T135°C Dc IP54



Tamaño: 87 x 56 x 25 mm,
Peso: 126 g



Batería 950 mAh



Altavoz amplificado



Intercom, control de
volumen y selección
de canales.



Carga con micro
USB



push-to-talk



Botón SOS rojo



Tolera temperaturas
entre -20 °C y 60 °C

CONTENIDO

Micrófono con altavoz remoto, cable USB i.safe PROTECTOR, cargador,
manual de inicio rápido e instrucciones de seguridad